

Piper FallDetector

67005/49



Allgemeine Beschreibung

Der Piper FallDetector dient zur automatischen Auslösung von Notrufen bei Stürzen oder ähnlichen Unfällen. Er wird eingesetzt im Wohnumfeld in Verbindung mit Hausnotruf-Telefonen (Funkfrequenz 869,2125 MHz) und einer Rufzentrale der Firma Tunstall. Zusätzlich verfügt der Piper FallDetector über eine Ruftaste, durch die eine manuelle Notrufauslösung möglich ist.

Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen PiperFon-Geräten der Funkfrequenz 869,2125 MHz
- Befestigung mit einem Befestigungsklipp an oder oberhalb der Taille z.B. am Gürtel oder am Rockbund
- ergonomisches Design und Farbauswahl
- patentierte Sensortechnologie mit integrierter Zwei-Stufen-Gleichrichtung mit Mikroprozessorkontrolle
- integrierte Ruftaste zur manuellen Auslösung eines Notrufes
- einmal pro Woche automatische Batteriestatusüberprüfung. Bei Fehler erfolgt Rufauslösung
- Gerät wird mit entnommenen Batterien ausgeliefert
- Mehrton-Aktivierungs-Anzeige
- verschiedene Übermittlungscodes für die Anzeige eines Sturzes und manuelle Rufauslösung
- Zubehör: Halterung/Basisgestell, Tragegurt/FD

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT): 75 x 53 x 28 mm
Gewicht: 75 g
Farbe: grau
Funkreichweite: maximal 250 m
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Batterie: Lithiumbatterie
(1 Batterie und 1 Ersatzbatterie im Lieferumfang)
Batterielebensdauer: 5 - 6 Monate
Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C

www.hausnotruf-mittelhessen.de

Tel.: 0641-5818079

Bestell-Nummer	Produktname
67005/49	Piper FallDetector

Hausnotruf Mittelhessen

